

Zubehör: Anschluss- und Bedienpulte



Anschluss- und Bedienpult A3 / 1800
mit Sicherheits-2 Hand-Bedienung



Anschlusspult A7 / 3800



Anschlusspult A8 / 3800

Beschreibung	<p>Oftmals ist es nötig und sinnvoll bei Prüfplätzen in der Produktion von elektrotechnischen / elektronischen Produkten die Arbeitsplatzgestaltung zu optimieren. Mit dem Einsatz von Anschluss- und Bedienpulten ist dies möglich. Die Bedienung und der Anschluss zum Prüfling kann flexibel den Anforderungen angepasst werden. Aus der Anwendung in der Praxis ergeben sich zwei Grundtypen: Pulte für den elektrischen Anschluss über Steckdosen und / oder Klemmen bzw. Laborbuchsen sowie Pulte für den elektrischen Anschluss und für die Bedienung. Zusätzlich sind, bei gefährlichen Spannungen, noch Anschluss- und Bedienpulte mit Sicherheits-2 Hand-Bedienung im Lieferprogramm. Wie immer bei SPS electronic wurde auch bei diesen Produkten größter Wert auf die Ergonomie gelegt. Für verschiedene Anwendungen wurden drei Pult-Gehäuse entwickelt. Den Anforderungen des Kunden angepasst werden aus diesen drei Gehäusegrößen die optimalen Anschluss- und Bedienpulte abgeleitet. Die Bestückung der einzelnen Elemente, Steckdosen und Leuchten sind immer kundenspezifisch und können auch nachträglich geändert werden. Das Steckdosen-Konzept ist so gestaltet, dass die Steckdosen einfach ausgetauscht werden können. In fast allen Anwendungen ist es die wirtschaftlichste Lösung den Prüfling über Standard-Steckdosen zu kontaktieren. Dabei ist es aber wichtig, dass die Verschleißteile schnell und einfach auszutauschen sind. Der Anschluss zum Prüfgerät bzw. Prüfsystem erfolgt über ein Spezialkabel mit 3 m Länge. Sowohl das Kabel als auch die Steckverbindung sind für Spannungen bis zu 5.500 V AC und Ströme bis zu 30 A AC ausgelegt. Für den Anschluss zum Schutzleiterprüfstift haben die Anschluss- und Bedienpulte zusätzlich eine Hochstrombuchse. Damit kann der Schutzleiterprüfstift direkt am Arbeitsplatz angeschlossen werden.</p>		
Sicherheit	Anwendung mit Sicherheitsstrombegrenzung, Sicherheits-2 Hand-Bedienung		
Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomischer Aufbau als Pult aus schlagfestem Kunststoff • Bestückung der Steckdosen entsprechend der Anwendung • Zusätzliche Klemmen und Laborbuchsen für freie Kabelenden und manuelle Messungen • Brücken für die Fühlerleitungen beim Schutzleitertest • Spezialkabel mit Hochspannungsstecker • Hochstrombuchse für den Anschluss zum Schutzleiterprüfstift 		
Ausführungen	A3 / 1800	A7 / 3800	A8 / 3800
Bestückung	3 Steckdosen nach Ländernorm	4 Steckdosen nach Ländernorm	1 Steckdose nach Ländernorm
	4 mm Laborbuchsen		
	Schnelldruckklemmen	-	-
	Hochstrombuchse für Schutzleiterprüfstift		
	Taster, Leuchten, Not-Aus	-	-
2-Hand-Taster	Option	-	-
Anschluss	Anschlusskabel 3 m lang mit Hochspannungsstecker für Prüflösungen und Industriestecker für Steuerleitung		
Maße (HxBxT)	130 x 390 x 265 mm	112 x 290 x 184 mm	66 x 190 x 153 mm
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anwenderspezifische Bestückung • Universalsteckdose PP 20 		

Deutschlands größter B2B-Onlineshop für Mess- und Prüftechnik.



Mess- und Prüftechnik, Die Experten.

Ihre Vorteile:

- > Eine unschlagbare Auswahl namhafter Hersteller
- > Hohe Lagerkapazität und kurze Wege
- > Bundesweite Lieferung und schnelle Zustellung meist innerhalb eines Tages
- > Mehrere tausend Mess- und Prüfgeräte
- > Tagesaktuelle Preise und Promotions
- > Warenkorbrabatt bei Online-Bestellung
- > Versandkostenfrei ab € 50,-
- > Dokumenten-Download u. v. m.

