



Flexible Strommesszangen FLIR CM55 und CM57

FLIR CM55/57

Flexible Strommesszangen

Die flexiblen FLIR Strommesszangen mit Bluetooth sind ergonomische Messinstrumente, die eigens dafür entwickelt wurden, um schwierige Stromleiterschaltungen zu vereinfachen. Dank ihrer schmalen und flexiblen Zange lassen sich mit der CM55 und CM57 im Gegensatz zu herkömmlichen unflexiblen Strommesszangen auch an beengten oder schwer zugänglichen Stellen einfach exakte Messungen ausführen. Mit Bluetooth®-Kommunikation zur externen Anzeige und Datenübertragung auf iOS- und Android-Geräte über FLIR Tools Mobile können Sie alle Daten direkt am Auftragsort schnell teilen und analysieren.

MESSUNGEN AN BEENGTEN ODER SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLEN AUSFÜHREN.

Messen Sie auch schwer zugängliche Stromleiter

- Führen Sie die Zange auch in tiefen und komplex verkabelten Schaltschränken mit Leichtigkeit an Hindernissen vorbei
- Wechselstrom-Effektivwertmessung (TRMS) mit bis zu 3.000 A zum Ausführen von Messungen an mehreren Stromleitern
- Messen Sie starke und schwache Stromspitzen, die beim Anlaufen der jeweiligen Anlagen entstehen

EINFACHE INSPEKTION UND NAVIGATION.

Speziell für Ihre Anforderungen entwickelt

- Flexible Strommesszange als Einzel-/Komplettlösung zeigt Ihnen die benötigten Messwerte an
- Integrierte helle Arbeitsleuchte mit zwei LEDs erleichtert Ihnen das Arbeiten in dunklen Schaltschränken
- Auf Sturzfestigkeit aus bis zu drei Metern Höhe getestet; außerdem kompakt, leicht und unkompliziert – und ohne Abstriche beim Messbereich machen zu müssen

EXTERNE ANZEIGE AUS SICHERER ENTFERNUNG.

Übertragen Sie mit FLIR Tools Mobile Daten auf mobile Geräte

- Verbindungsmöglichkeit mit iOS- und Android-Smartphones oder -Tablets
- Mehrere Geräte lassen sich zur externen Anzeige von Systemen mit mehreren Phasen drahtlos miteinander verbinden
- Aufgezeichnete Daten lassen sich für Trendanalysen per Bluetooth übertragen

ZWEI VERSCHIEDENE FLEXIBLE ZANGENLÄNGEN STEHEN ZUR AUSWAHL:

- **CM55 – 10 Zoll** (25,4 cm) für optimale Beweglichkeit mit besonders kompakten Abmessungen
- **CM57 – 18 Zoll** (45,72 cm) für Messungen an größeren und mehreren Stromleitern, Doppelwicklungsanforderungen und tieferliegende Inspektionsziele



Das flexible Kabel der FLIR CM57 eignet sich ideal für beengte Platzverhältnisse



Die Bluetooth-Funktion der CM57 ermöglicht Ihnen das Ablesen von Messwerten aus sicherer Entfernung

Technische Daten

Flexible Strommesszangen	CM55	CM57
Maximaler Wechselstrom	3.000 A AC	
Wechselstrom-Empfindlichkeit	TRMS-Echteffektivwert	
Wechselstrom-Messbereiche und Auflösung	30,00 A, 300,0 A, 3.000 A	
Wechselstrom-Grundmessgenauigkeit (des Messwerts)	±3,0 % ±5 Stellen	
Maximale Auflösung	0,01 A	
Wechselstrombereich	45Hz – 500 Hz (Sinuswelle)	
Anlaufstrom-Messung	Min. 0,5 A, 100 ms	
Datenaufzeichnungsmodus	20.000 Punkte, 1 min Abtastrate	
Positionsfehler (Entfernung vom Optimum)	15 mm 2,0 % 25 mm 2,5 % 35 mm 3,0 %	35 mm 1,0 % 50 mm 1,5 % 60 mm 2,0 %
Messdaten		
Display	3.000-Digit-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Multifunktionsanzeigen	
Max. Aufnahmekapazität Stromleiterdurchmesser	6 cm	12 cm
Flexzangenlänge	25 cm	45 cm
Flexzangendurchmesser	7,5 mm	
Flexzangen-Spitzendurchmesser	13 mm	
Arbeitsleuchte	Zwei weiße LEDs	
Max. Bluetooth-Reichweite	10 m	
Max. Anzahl Drahtlos-IDs	Bis zu 20	
Stromversorgung	2 x 1,5 V, Typ „AAA“	
Sturzfestigkeitstest	3 m	
Behördenzulassungen	FCC Klasse B, CE, UL	
Sicherheitseinstufung	CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V	
Normen	EN61010 1, EN61010 2 032	
Garantie	Beschränkte lebenslange Garantie mit Registrierung	

	CM55	CM57
UPC	793950370551	793950370575
EAN	0793950370551	0793950370575

